

# Motobineuse : «Easy Go» ECOMAX 55P C2 EG



**Démarrage électrique  
instantané par simple appui  
sur le bouton Start**



## Caractéristiques

- > 6 fraises démontables (couteaux droits rivetés) Ø 320 mm + disques
- > Guidon repliable, réglable en hauteur et déportable
- > Transmission par chaîne et graissée
- > Embrayage par tension de courroie
- > Joint d'étanchéité sur arbre porte fraise Ø 25 mm
- > Démarrage électrique au guidon
- > Marche arrière par boîte de vitesse
- > Roue avant escamotable
- > Béquille de terrage

## Infos techniques

Surface conseillée	< 1000 m <sup>2</sup>
Largeur de travail	40 / 60 / 80 cm
Vitesses	1 avant / 1 arrière
Outils de travail	6 fraises Ø 320 mm
Poids	55 kg
Motorisation	Pubert R210 DE
Cylindrée	212 cc
Puissance nette <sup>1</sup>	4,2 KW à 3600 tr/min
Puissance nominale	4 KW à 3300 tr/min
Capacité réservoir essence	3,6 L
Capacité réservoir huile	0,6 L

## Infos pratiques

Emballage	Caisse carton
Dimensions carton (LxIxh)	830 x 600 x 820 mm
Quantité par palette	12
Dimensions palette (h) (LxIxh)	1650 x 1200 mm x 2630 mm
Code produit	3000022305
Gen code	3700304810646

Pour tous les accessoires ou options,  
veuillez consulter nos services et notre site  
internet [www.pubert.com](http://www.pubert.com)

<sup>1</sup> La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.



PUBERT S.A.S - ZI de Pierre-Brune - BP25 - 85111 Chantonnay Cedex - France

Tel : 02 51 45 81 81 - Fax : 02 51 94 37 00 - Web : [www.pubert.com](http://www.pubert.com) - E-Mail : [contact.commercial@pubert.fr](mailto:contact.commercial@pubert.fr)